

ChargeMobile CM Ultra 180

180 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Öne Çıkanlar

- Tek araç şarjında her biri 180kW'a kadar güç sağlayan, 2 adet CCS2 fiş ile ultra hızlı DC şarj
- Her bir çıkış için cihaza bağlı 3.5m kablo
- 10" 600x1024 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD ekran
- OCPP 1.6J desteği
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama ile ödeme
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma



ChargeMobile CityMax Ultra 180 180 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

ChargeMobile CityMax Ultra 180 kW, halka açık kullanıma uygun, yerleşik 2 adet CCS şarj soketine sahip, ultra hızlı DC elektrikli araç şarj cihazıdır. Her bir CCS çıkışı tek araç şarjında 180kW' a kadar güç sağlayabilir.



Elektriksel Özellikler

Giriş Gerilimi	Faz	3 Faz + Nötr + PE		
	Gerilim	380 VAC +/- 10%		
	Frekans	50Hz +/- 10%		
Çıkış Gerilimi	180 kW Çift Çıkış (90 + 90)			180 kW Tek Çıkış
		Çift çıkış aktifken	Tek çıkış aktifken	
	Konnektör	CCS	CCS	CCS
	Güç	90kW	180kW	180kW
	Gerilim	200—1000 VDC	200—1000 VDC	200—1000 VDC
	Akım	Maks. 300 A	Maks. 450 A (28 dk) / sıvı soğutmalı 500 A	Maks. 450 A (28 dk) / sıvı soğutmalı 500 A
	Kablo uzunluğu	3.5m	3.5m	3.5m

Koruma

Elektrik koruması

Aşırı Akım, Kısa Devre

Sigorta

AB regülasyonlarına uyumludur

Çevre

Çalışma Sıcaklığı

-30 °C'den +50 °C'ye, >50 °C 'de akım değeri azalır

Saklama Sıcaklığı

-40 °C'den +80 °C'ye

Nem

<%95 bağıl nem, yoğuşmasız

Mekanik Dizayn

Toza ve Suya

IP54

Karşı Koruma

Muhafaza Koruması

IEC 62262'ye göre IK08

Soğutma

Fan ile soğutma

Boyutlar (W x D x H)

740 mm x 970 mm x 1750 mm

(şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)

Regülasyon

Sertifika / Uyumluluk

CE, IEC 61851, OCPP v1.6J , DIN 70121, ISO 15118

Kullanıcı Arayüzü & Kontrol

Kullanıcı Arayüzü &

Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 10" TFT LCD ve RGB LED gösterge

Durum Göstergesi

Kullanıcı Doğrulama &

RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)

Ödeme Alma

Bağlantı Seçenekleri

Ethernet, WiFi, GPRS/3G/LTE (Opsiyonel: Bluetooth)

Şarj Konfigürasyonu

Teknik personel tarafından yapılandırılabilir