



(V2L) ARAÇTAN ŞEBEKEYE ADAPTÖR

**V2L Destekli
Araçlar İçin**

- "Araçtan Şebekeye Adaptör" (V2L), elektrikli araçlarda depolanan yüksek voltajlı enerjiyi e-bisiklet, elektrikli kamp ekipmanlarına veya bazı ev aletlerini şarj etmek için kullanmanıza olanak tanır ve araç kapatıldığında bile bu işlemi mümkün kılar. Bu işlevi kullanmak için araçtan şebekeye adaptör gereklidir.
- Bu V2L adaptör seti, KG Mobility Torres EVX elektrikli araç modeli için özel olarak tasarlanmıştır. Elektrikli aracınız artık çeşitli elektrikli cihazlara/ekipmanlara veya cihazlara güç sağlamak için harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilir.
- V2L'yi kullanırken, evinizde veya iş yerinizde bulunan elektrikli cihazları/elektrikli ekipmanları kullanırken göstermiş olduğunuz dikkatin aynısını göstermeniz önemlidir.

V2L sistemi maksimum 3,6 kW(veya 15 Amper) güç tüketimine kadar AC güç(230V / 50 Hz) sağlayabilir. Araç V2L'nin aşırı yüklenmesini önlemek için bir arıza güvenliği sistemi ile donatılmıştır.

Araçtan şebekeye (V2L) asla elektrik şebekesine (ev veya iş yeri) bağlanmamalıdır. V2L, eviniz veya iş yeriniz için akü deposu olarak değil, taşınabilir bir jeneratöre veya büyük bir inventöre benzer şekilde çalışmaktadır.

Güvenlik ve Tehlike Bilgileri

Aşağıda V2L harici adaptörü ve sistem ile ilgili genel güvenlik bilgileri ve tehlikelere dikkat çekilmiştir;

- **YANLIŞ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKLERİ!** Evdeki veya işyerindeki standart 2 pinli elektrik prizlerinde bulunan elektriksel riskler V2L sistemi için de geçerlidir.
- V2L Harici Adaptör' ün 2 pinli prizinden gelen elektrik gücü, evinizde veya işyerinizde şebekeden sağlanan normal elektrikle aynı tehlikelere sahiptir.
- Özellikler: 230 Volt / 50 Hz, (maksimum 15 Amper veya 3,6 kW güç tüketimi)
- V2L Harici Adaptör' ü, araç şarj portunu veya 2 pinli prizi **ASLA** ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpması riskini artırabilir. V2L Harici Adaptör 'ü daima kuru ellerle tutun.
- V2L Harici Adaptör' ün su ile ıslanmasına izin vermeyin (örn. yağmur, fışkiye vb.); bu, elektrik çarpması riskini artırabilir.
- V2L Harici Adaptör konnektörlerine veya araç şarj portuna **ASLA** metal nesneler sokmayın; bu işlem bağlantı terminallerine zarar verebilir ve elektrik çarpması riskini artırabilir.
- **ASLA** V2L Harici Adaptör' ü sökmeyin. Yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek yangın ve/veya elektrik çarpması riski vardır.
- Bağlantı gevşekse veya gevşek görünüyorsa **ASLA** V2L Harici Adaptör' ü kullanmayın.
- V2L Harici Adaptör'e bağlı ve üzerinde çalışan elektrikli ekipmanı/cihazı **ASLA** gözetimsiz bırakmayın.

V2L Harici Adaptör Nasıl Kullanılır?

1. Araç şarj portu kapağını açınız.
2. V2L Harici Adaptör'ü aracın şarj portuna takın, Torres EVX aracında pembe ışık yanacaktır.
3. V2L Harici Adaptör'ün "AÇIK" düğmesine basınız.
4. Kullanacağınız fişi prize takıp artık çalıştırabilirsiniz.
5. Artık elektrik gücü sağlamak için V2L Harici Adaptör'e ihtiyacınız kalmadığında, güç göstergesini KAPATMAK için anahtara basınız.
6. V2L Harici Adaptör'ü çıkarın ve araç şarj portu kapağını kapatın.

Teknik Özellikler	
Uyumlu araç modeli	KGM Torres EVX
Araç tarafı soket türü	Type 2
Priz çıkış türü	Ev tipi 220V priz çıkışı
Azami akım	16 Ampere kadar
Giriş koruma sınıfı	IP54 [neme dayanıklı]
Çıkış Koruma Sınıfı	IP54 kapaklı kauçuk grup priz
Çalışma Ortamı Isı Aralığı	-40°C'den +50°C'ye kadar
UV koruma	EVET
Kablo Kesiti	TS EN 50525-2-11 6mm
Ölçüler (max / Uzunluk)	Soket ve grup priz hariç 300 cm
Ağırlık	1220 gram
Uygunluk	CE
Garanti Süresi	24 Ay (2 yıl)

Üretici, kusurlu olduğu tespit edilen herhangi bir ürünü, aşağıdaki koşullar çerçevesinde onaracağını veya değiştireceğini garanti eder. Tüm bileşenler için garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 24 aydır.

Bu garanti kapsamında tamir veya değişime hak kazanılabilmesi için, söz konusu ürünün garanti süresi içerisinde üreticiye geri gönderilmesi ve alıcının aşağıdaki koşullara uyması gerekmektedir:

- Üründe hiçbir şekilde değişiklik yapılmamış olmalıdır.
- Ürünün kullanım kılavuzuna uygun kullanılmış olması gerekmektedir.

Bu sınırlı garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasarlar;
- Tesadüfi veya kasıtlı hasar; Yanlış kullanım, kötüye kullanım, korozyon veya ihmal; Aşırı dolu fırtınası, yıldırım çarpması, kasırga, su baskını, buzlanma veya diğer doğal olaylar gibi ciddi doğa koşullarından zarar gören ürün,
- İade nakliyesinde uygunsuz paketleme nedeniyle hasar.

Yukarıdaki durumlarda ürünün sorun giderme, sökme veya değiştirme işlemlerine ilişkin her türlü işçilik ücreti bu garanti kapsamında değildir ve üretici tarafından karşılanmayacaktır.

Ürünün onarımı veya değiştirilmesiyle ilgili tüm nakliye masrafları, alıcı tarafından önceden ödenecektir.