



CHARGEMOBILE



WALLBOXSOCKET

Güvenlik



Kalite



Kolay Kurulum



**WALLBOX HOME
SOCKET****WALLBOX PRO
SOCKET**

Dahili enerji sayacı		Var
Dinamik yük harici sayaç entegrasyonu Akıllı		Var
bina enerji sistemlerine uyumluluk Yüksek		Var
dahili güvenlik koruması		Var
Tek faz kw değerleri		7,4 kW 32A'e kadar ayarlanabilir
Üç faz kw değerleri		22 kW 32A'e kadar ayarlanabilir
DAHİLİ GÜVENLİK		
Aşırı akım		Var
Yüksek ve düşük gerilim		Var
Topraklama değeri hatası		Var
Darbe koruma		Var
BAĞLANILABİLİRLİK		
Ethernet	Opsiyonel	Var
Bluetooth	Var	
Wi-Fi	Yok	Var
4G	Yok	Opsiyonel
Occp 2.0.1	Yok	Var
RFID	Opsiyonel	Var (13,56 mhz mifare)
Mobil uygulama üzerinde yetkilendirme	Var	
Mobil uygulama üzerinden kofigürasyon	Var	
Konnektörler	IEC 62196 TİP1/TİP2 Kablolu Fiş	
Voltaj aralığı	400 V ac 50/60 Hz	
Güç giriş derecesi	400 vac+15 % 50hz, 370a*3faz	
Bağlantı	3P – N - PE	
Güç faktörü	>0,98	
Verimlilik	>%95	
İç koruma	Kaçak Akım Koruması	
Socket	Var	
Materyal	Metal pano	
Koruma derecesi	IP54 var	
Soğutucu (hava soğutmalı)	Var	
Gövde ölçüsü	320*200*140 mm	
Ekran	Yok	
Wlan bağlantısı	802,11 ac	
Mobil bağlantı	Var	
Çalışma sıcaklığı	-35°C / +55°C	
Nem	%5-%95 Bağıl Nem	
Rakım	0-4000 m	

Şarjmobil Elektrikli Araç Şarj Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Alaşarköy Mah. İstanbul Cad. No:557/C Osmangazi / BURSA.

Email : info@chargemobile.net

Tel : +90.224 334 1001

Web : www.chargemobile.net